User Manual

คู่มือการใช้งาน Smart Timer สำหรับ Android



Home Control & Automation by HOMiE



ข้อมูลเบื้องต้น Wifi SSID: SmartTimer-xxxx Wifi Password: 12345678

SmartTimer Password: 12345678

คู่มือการใช้งาน Smart Timer สำหรับ Android

1. ติดตั้ง App SmartTimer ຈາก Play store

12:48 💵 🖿 🞍	4 ⁶⁺ ,ıll 85% ∎				
\leftarrow	Q :				
Smart timer Megahertz Co., Ltd. House & Home					
UNINSTALL	OPEN				
Rate this app Tell others what you think \overleftrightarrow \overleftrightarrow \overleftrightarrow \checkmark	7 \$7				
Write a review					
Developer contact	~				
Email teerarat@mhzthai.com					
Join the beta					
Try new features before they're officially released and give your feedback to the developer.					
	<				



 เชื่อมต่อ Wifi ของเครื่อง ไปที่ Smart timer โดยชื่อ Wifi จะมีชื่อเป็น SmartTimerxxxx และเปิด App จะพบกับ รายการอุปกรณ์ที่สามารถเข้าไปตั้งค่าได้ ในกรณีที่ เชื่อมต่อครั้งแรก จะมีเพียงอุปกรณ์เดียวแสดงขึ้นมา ให้เลือก อุปกรณ์ที่ต้องการตั้งค่า และใส่ Password เริ่มต้นจากโรงงาน คือ 12345678

12:48 💷 🔛 🛓 🌇	ا∥ 84% 🛋	12	:48 📭		Ŧ				ا'' ب <u>ٹن</u>	1849	% 🗖
		ľ	log	jin							1
Select Device		Se	Ent	er pas	SWO	rd fo	or				
SmartTouch-abdc		Sr	Pas	2.100	.59.1 d	90					
SmartTimer-4259		Sr									
SmartTouch-355c		Sr					CAN	CEL	LO	GIN	
SmartTouch-d754		Sm: Cop	artToi	<mark>ich-d⊺</mark> © 2018	7.5.4 Mega	hertz	: Co.,L	td. All i	ights	reser	ved.
SmartTouch-785c		0		Ç,	(SIF	,	Ļ	¢	,	~•
SmartTimer-d82c		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
		q	w	е	r	t	у	u	i	0	р
		а	s	d	f	ç	, h	n j	k		I
		+	z	x	с	v	/ k	n	n	n	
Convright © 2018 Megahertz Co. Ltd. All	ights reserved	!#1	,		∢ E	nglisł	h (US)	۰		I	Done
	<					C	C		\sim	,	



3. หลังจาก Login สำเร็จ จะพบเมนูให้เลือกตั้งค่า โดยมีรายละเอียดดังนี้

Wifi Setting – ใช้สำหรับเชื่อมต่อกับ Wifi ที่บ้าน หรือสำนักงาน การตั้งค่าให้ Smart Timer เชื่อมต่อ Wifi ที่ท่านใช้งานอยู่ ทำให้ท่านเข้าใช้งาน Smart Timer ได้ทันที โดยไม่ต้องไปเลือก เปลี่ยน Wifi ใน Setting ของ Android และอุปกรณ์สามารถตั้งนาฬิกาได้โดยอัตโนมัติ Password Setting – ใช้กำหนดรหัสผ่าน สำหรับการเข้าตั้งค่า Smart Timer Network Setting – ใช้กำหนด IP Address หรือเลือกให้เป็น Automatic (DHCP) Update Device Datetime – ในการใช้งานครั้งแรก หรือพบว่าเวลาคลาดเคลื่อนจากที่ควรจะ เป็น ท่านสามารถตั้งนาฬิกาของ อุปกรณ์ได้ใหม่ หากท่านเชื่อมต่อ Smart Timer กับ Wifi ที่ บ้านหรือสำนักงาน อุปกรณ์จะทำการตั้งเวลาอัตโนมัติ Update Firmware - ทำการ Update Software ของอุปกรณ์ใหม่

Device Output – สำหรับการตั้งเวลา, ปิด – เปิด ด้วยตัวท่านเอง โดยจะมี รายการย่อย ใน หน้าถัดไป

🙃 ,॥ 84% 🗖
9
urrent Version : 24



- เมื่อเข้ามาที่หน้า Output จะพบ โหมด การทำงาน 2 แบบ คือ Timer และ Manual โดย ที่
- Timer เป็นการควบคุมการ ตั้งปิด เปิด ตามรายที่กำหนดไว้ก่อนหน้า โดยหากไม่ได้ตั้ง
 เวลาไว้ จะอยู่ในสถานะปิด เสมอ
- Manual เป็นการควบคุม ปิด เปิด ด้วยตัวท่านเอง ผ่านทาง หน้า Application หรือ ผ่านทาง Cloud





 เมื่อท่านเลือก ที่จะใช้งาน ในโหมด Timer ให้แตะที่เครื่องหมาย บวก เพื่อตั้งเวลา โดย กำหนดเวลาเริ่มต้น และสิ้นสุด





ส่วนถัดมา จะเป็นการเลือกช่วงเวลาที่จะเปิด โดยกำหนดได้เป็น 2 แบบ ดังนี้ All - ทำการเปิด ตลอดช่วงเวลา ที่กำหนดไว้

Custom - เลือก ปิด-เปิด ตามช่วงเวลาย่อยที่กำหนดไว้ เช่น เวลา 9:00 – 18:00 เป็นต้น

OPEN DURATIONS					
	🖲 Custom				
Off first		•	OPEN DUR/	ATIONS	
			🖲 All	O Custom	
On (HH:mm:ss)		00:00:00			_
Off (HH:mm:ss)		00.00.00		SAVE	
		00.00.00			
	SAVE				

6. หากต้องการลบรายการตั้งเวลาออก ให้ Slide รายการที่ต้องการลบไปทางซ้าย

